

Reititin B593 4G/WLAN – käyttöönotto

1. Laita Saunalahden tai Elisan SIM-kortti reitittimeen ja kytke reitittimeen virta päälle.
2. Muodosta WLAN-yhteys reitittimen ja tietokoneen välillä. Langattoman verkon nimi ja salasana löytyvät reitittimestä olevasta tarrasta WLAN – Name(SSID) ja WLAN – Key(WPA/WPA2)
3. Kun WLAN-yhteys on muodostettu ja reitittimen MODE-valo palaa purppurana, kirjaudu reitittimen hallintatyökaluun tietokoneen selaimen kautta kirjoittamalla osoitekenttään <http://192.168.1.1>
4. Reitittimen hallintatyökalun käyttäjänimi on Admin ja salasana on **admin**.
5. Valitse **Yleiset asetukset > SIM-Asetukset** ja syötä PIN-koodi. Oletuksena PIN-koodi on Saunalahdella 0000 ja Elisalla ja Saunalahden Prepaid-liittymillä 1234. **Tallenna oma PIN-koodi** – kenttään laita täppä kohtaan **Ota käyttöön**. Ja paina **Lähetä**.

Yleiset asetukset->SIM-asetukset

SIM-asetukset

SIM-kortin PIN-lukitus suojaa reitittimen luvottomalta Internet-käytöltä. Voit aktivoida ja muokata PIN-koodeja sekä poistaa niiden lukituksia.

Huomaa: Reititin ei välitä Internet-palveluja, kun SIM-korttia ei ole asennettu paikalleen tai PIN-koodin tarkistus ei onnistu.

PIN-koodin hallinta

SIM-kortin tila:	PIN-koodi on annettava
PIN-tarkistus:	Ota käyttöön
PIN-koodi:	<input type="text" value="••••"/>
Tallenna oma PIN-koodi:	<input checked="" type="checkbox"/> Ota käyttöön
Jäljellä olevat yritykset:	3

6. Tämän jälkeen yhteys muodostuu. Verkon haku saattaa kestää **1-3 min**. Yhteys muodostunut **4G LTE** – verkkoon, kun MODE-valo palaa **sinisenä**. Jos MODE-valo palaa **vihreänä**, on yhteys muodostunut **4G Dual Carrier** –verkkoon (jos yhteys on Dual Carrier –verkon kuuluvuusalueella) tai 3G-verkkoon. Oranssi MODE-valo tarkoittaa, että yhteys on 2G-verkossa.

Pakottaminen 4G- tai 3G-verkkoon

Jos yhteys ei pysy päällä tai heittelee kahden verkon välillä, voit kokeilla verkon pakotusta 4G LTE- tai 4G Dual Carrier/3G-verkkoon reitittimen hallintatyökalun kautta **Yleiset asetukset > Internet-asetukset > Datayhteys: Verkkotila > Vain 4G** tai **Vain 3G** ja hyväksymällä valinnan Lähetä-painikkeella.

Yleiset asetukset->Internet-asetukset

Internet-asetukset

APN-asetukset vaihtelevat palveluntarjoajan mukaan. Jos käytössä oleva VPN-yhteys ei ole palveluntarjoajan mukainen, Internet-palvelut eivät ehkä ole käytettävissä.

Huomaa: Määritä APN-asetukset kysytyäsi ohjeet palveluntarjoajalta.

Datayhteys

Datayhteys:	Yhdistetty
Verkkotila:	<input type="text" value="Vain 4G"/>
Data-APN:	<input type="text" value="AUTOMAATTINEN"/>
Yhteystila:	<input type="text" value="Vain 4G"/>

Automaattinen APN